

Záložní zdroj SÉRIE EK – 1f 120 W

- ⤵ **Speciálně vyvinuty pro zálohování KOTLŮ, OBĚHOVÝCH ČERPADEL, ELEKTRONIK KOTLŮ**
- ⤵ Zdroj je vybaven autodiagnostikou – prevence poruch a jistota bezpečného provozu kotle
- ⤵ Zdroj má tvar výstupního napětí **čistý sinus**
- ⤵ **Automatický provoz** - Po aktivaci zdroje probíhají všechny činnosti automaticky včetně nabíjení a udržování baterie
- ⤵ Zdroj v případě poruchy nebrání napájení zařízení ze sítě
- ⤵ Zdroj je schopen rozbíhat asynchronní motory – čerpadla, ventilátory,...
- ⤵ COLD START - Zdroje lze aktivovat ručně i ve chvíli, kdy el. síť není přítomna
- ⤵ Snadná montáž a zapojení zdrojů - jednoduché propojení zajišťuje zásuvka, flexo šňůra a **propojovací sada pro připojení externí baterie**

MODEL ELS120	120W trvale vůči kapacitě AKU			
VSTUP	230 VAC - L1+ N+PE			
VÝSTUP	230 VAC - L1+ N+PE			
BATERIE	Bezúdržbové olověné baterie, 5-10 leté			
Doba zálohování:	Dle modelu, výbavy (ext. baterie)			
VSTUPY/VÝSTUPY:	Spodní částí skříně, flexo přívodka / zásuvka			
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY:				
Rozměry, hmotnost:	235 x 390 x 110 mm + montážní prostor, 8.6 kg			
Umístění:	Na stěnu			
Krytí, okolní teplota:	IP 44, 1-25°C			
TABULKA DOBY ZÁLOHY V ZÁVISLOSTI NA ZÁTĚŽI:				
Typ zdroje:	120 S2			
Zatížení:	30W	50W	70W	120W
Doba zálohy:	300min	180min	150min	60min
Výrobce a STAMP UNI si rezervují všechna práva kdykoliv změnit tato technická data bez předchozího upozornění v rámci inovací.				