

## Záložní zdroj SÉRIE EK – 1f 500 W

- 📌 **Speciálně vyvinuty pro zálohování KOTLŮ, OBĚHOVÝCH ČERPADEL, ELEKTRONIK KOTLŮ**
- 📌 Zdroj je vybaven autodiagnostikou – prevence poruch a jistota bezpečného provozu kotle
- 📌 Zdroj má tvar výstupního napětí **čistý sinus**
- 📌 **Automatický provoz** - Po aktivaci zdroje probíhají všechny činnosti automaticky včetně nabíjení a udržování baterie
- 📌 Zdroj v případě poruchy nebrání napájení zařízení ze sítě
- 📌 Zdroj je schopen rozbíhat asynchronní motory – čerpadla, ventilátory,...
- 📌 COLD START - Zdroje lze aktivovat ručně i ve chvíli, kdy el. síť není přítomna
- 📌 Snadná montáž a zapojení zdrojů - jednoduché propojení zajišťuje zásuvka, flexo šňůra a **propojovací sada pro připojení externí baterie**

MODEL ELS500E	500W trvale vůči kapacitě AKU			
VSTUP	230 VAC - L1+ N+PE			
VÝSTUP	230 VAC - L1+ N+PE			
BATERIE	Bezúdržbové olověné baterie, 5-10 leté			
Doba zálohování:	Dle modelu, výbavy (ext. baterie)			
VSTUPY/VÝSTUPY:	Spodní částí skříně, flexo přívodka / zásuvka			
KONSTRUKČNÍ PARAMETRY:				
Rozměry, hmotnost:	440 x 580 x 170 mm + montážní prostor, 32 kg			
Umístění:	Na stěnu			
Krytí, okolní teplota:	IP 44, 1-25°C			
<b>TABULKA DOBY ZÁLOHY V ZÁVISLOSTI NA ZÁTĚŽI:</b>				
Typ zdroje:	240 S3			
Zatížení:	60W	100W	130W	230W
Doba zálohy:	20hod	14hod	12hod	5hod
Výrobce a STAMP UNI si rezervují všechna práva kdykoliv změnit tato technická data bez předchozího upozornění v rámci inovací.				