



Technický datasheet

## VGP 14500 s AVR a IP54

ELEKTROCENTRÁLY TŘÍFÁZOVÉ S AVR

	Model	VGP 14500 s AVR
Alternátor	Typ	Synchronní
	AC napětí	400 V / 230 V
	Frekvence	50 Hz
	Max. třífázový výkon	13700 VA
	Max. jednofázový výkon	7000 W
	Proud	19,8 A / 30,4 A
	Ochrana	IP 54
Motor	Typ	Benzín
	Značka	B&S
	Model	Vanguard
	Výkon motoru	13 kW
	Spotřeba paliva	4,9 l / h
	Kapacita nádrže	16 litrů
Ostatní	Startovací systém	Elektrický startér
	Kontrolní panel	-
	Rozměry [D x Š x V]	900 x 645 x 620 mm
	Váha	151 kg
	Model	VGP 14500 s AVR



Výrobce si vyhrazuje právo změnit tyto technické charakteristiky jakéhokoliv produktu v rámci inovací bez předchozího upozornění. Logo Honda je použito v souvislosti s použitým motorem.