



Technický datasheet

VGP 19500 s AVR a IP54

ELEKTROCENTRÁLY TŘÍFÁZOVÉ S AVR

	Model	VGP 19500 s AVR
Alternátor	Typ	Synchronní
	AC napětí	400 V / 230 V
	Frekvence	50 Hz
	Max. třífázový výkon	19000 VA
	Max. jednofázový výkon	7000 W
	Proud	27,7 A / 30,4 A
	Ochrana	IP 54
Motor	Typ	Benzín
	Značka	B&S
	Model	Vanguard
	Výkon motoru	19 kW
	Spotřeba paliva	6,5 l / h
	Kapacita nádrže	16 litrů
Ostatní	Startovací systém	Elektrický startér
	Kontrolní panel	-
	Rozměry [D x Š x V]	1050 x 645 x 720 mm
	Váha	190 kg
	Model	VGP 19500 s AVR



Výrobce si vyhrazuje právo změnit tyto technické charakteristiky jakéhokoliv produktu v rámci inovací bez předchozího upozornění. Logo Honda je použito v souvislosti s použitým motorem.